

Canbus 光纤转换器 (TF3110)

一、简介

TF3110 光纤转换器，实现 CanBus 在光纤上的透明传输，无需改动用户的通信协议，支持多机通信。解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题，大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性，同时也解决了通讯距离与通讯速率的矛盾。

二、产品特性

- 豪华铝外壳，95mm × 91mm × 30mm
- 五位接线端/ST、SC、FC 光接口可选
- 支持 CanBus 所有协议
- CanBus 数据通信速率可达 1Mbps
- 透明传输，无需改动用户协议
- 电源、数据收、数据发有指示灯显示
- 避免回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔损伤设备
- 工业级设计，全贴片工艺

三、技术指标

- 工作电压 DC5V
- 工作电流 < 100mA
- 通信速率 0~1Mbps
- 可带节点 支持 110 节点
- 适用光纤 单模 09/125 μm
多模 62.5/125 μm 或 50/125 μm
- 波 长 1310nm
- 发射光功率 -7dBm
- 接收灵敏度 -20dBm

- 传输距离 单模 0~10Km
多模 0~4Km
- 误码率 10^{-9}
- 工作温度 -45 ~85
- 相对湿度 0~95% (不冷凝)

四、使用方法

1. 指示灯

POW	电源	红色	常亮
TX	数据发送	绿色	有数据闪烁
RX	数据接收	绿色	有数据闪烁

2. Canbus 接口

接线端子定义：

端 子	1	2	3	4	5
接 口	L	H			GN

TF3110 光纤转换器中的 H、L 分别接其它设备的 H、L

2. 光接口

两光纤转换器之间由两根光纤相连，TX 接对方的 RX, RX 接对方的 TX

3. 电源

AC220V/DC5V 或 DC7V~36V，采购产品时请确定供电方式。

五、质量保证和售后服务

我公司所有产品实行一年包换，5 年免费保修

电 话：027-87586606 87586609 87586676

传 真：027-87586679-801

邮 编：430074

地 址：武汉市东湖开发区关东园路 2-2 号

光谷国际大厦 A 座 807 室

E-mail: info@whftgd.com

http://www.whftgd.com