

RS-485 十六路集线器

(TF485H16-Z)

一、简介

TF485H16-Z 实现 1 路 RS-232/485 与 16 路 RS-485 的高速光电隔离转换，支持导轨安装，半双工，透明传输，支持远程通信 0-2Km 和多机通信 32×16 节点，本集线器支持“防吊死”功能，支持 TVS 防雷功能，支持树型级联功能，同样可用于 RS-485 隔离中继。

二、产品特性

- 壳体兼容西门子机壳尺寸 137mm×80mm×62mm
- 支持导轨或壁挂安装
- 主、从口光电隔离
- 支持“防吊死”功能
- 支持 TVS 防雷功能
- 自动识别 RS-485 信号流向，透明传输
- 工业级设计

三、技术指标

- 工作电压：DC5-24V
- 工 耗：<5W
- 波特率：0-115.2Kbps
- 通信距离：0-2Km
- 静电保护：15KV
- 防雷保护：7.5V
- 工作温度：-40℃-85℃

四、使用方法

1. 指示灯

- | | | | |
|-------|-------------|----|---------|
| C1: | 电源指示灯 | 绿色 | 供电常亮 |
| C3: | 主口数据发送灯 | 绿色 | 有发送数据闪烁 |
| C4: | 主口数据接收灯 | 绿色 | 有接收数据闪烁 |
| A1-8: | 1-8 从口数据接收灯 | 绿色 | 有接收数据闪烁 |

B1-8: 9-16 从口数据接收灯 绿色 有接收数据闪烁

2. A 端 24 位接线端子

DC5V 或 DC7-24V 供电可选；主口 RS-232/485 接口兼容可选。

引 脚 主 口	1	2	3	4	5	8	9	10
供 电	24V	V-	5V					
RS-232						T	R	GND
RS-485				A	B			
引 脚 从 口	17	18	19	20	21	22	23	24
RS-485	A13	B13	A14	B14	A15	B15	A16	B16

3. B 端 24 位接线端子

引 脚 从 口	1	2	3	4	5	6	7	8
RS-485	A1	B1	A2	B2	A3	B3	A4	B4
引 脚 从 口	9	10	11	12	13	14	15	16
RS-485	A5	B5	A6	B6	A7	B7	A8	B8
引 脚 从 口	17	18	19	20	21	22	23	24
RS-485	A9	B9	A10	B10	A11	B11	A12	B12

注意：RS-485 线路超过 300 米需加 120Ω 线路匹配电阻

五、售后服务

电 话：027-87586606 87586609 87586676

传 真：027-87586679-801

地 址：武汉市东湖开发区关东园路 2-2 号

光谷国际大厦 A 座 807 室

<http://www.whtfgd.com>