

0-10V 模拟量光端机

(TF108U_Z)

一、简介

TF108U_Z光端机，实现8路单向0-10V模拟量在光纤上的透明传输。该复用光端机线性度好，最大非线性失真小于0.01%，变换精度高，数字分辨率可达12位。解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题，同时也解决了传输距离问题。

二、产品特性

- 壳体兼容西门子机壳尺寸 132mm×80mm×62mm
- 支持壁挂，支持导轨安装
- 接线端子/FC/SC 光口可选
- 支持 8 路单向 0-10V 模拟量
- 电源、光收、模拟量有指示灯显示
- 工业级设计

三、技术指标

- 工作电压 DC24V
- 功 耗 <5W
- 最大非线性失真小于 0.01%
- 数字分辨率可达 12 位
- 适用光纤 单模 09/125 μm
多模 62.5/125 μm 或 50/125 μm
- 波 长 1310nm
- 发射光功率 >-5dBm
- 接收灵敏度 -17dBm
- 传输距离 单模 0-20Km
多模 0-5Km
- 误 码 率 ≤10⁻⁹

- 工作温度 -25℃-75℃
- 相对湿度 0~95%（不冷凝）

四、使用方法

1. 指示灯

B1-8:	1-8 路模拟量指示灯	绿色	有模拟量传输时亮
C-1:	电源指示灯	绿色	供电常亮
C-2:	光路告警	红色	收无光或有误码时亮

2. 26 位接线端子

电 源	25	26						
供 电	V-	24V						
模 拟 量	2	3	5	6	8	9	11	12
0-10V	U1+	U1-	U2+	U2-	U3+	U3-	U4+	U4-
模 拟 量	14	15	17	18	20	21	23	24
0-10V	U5+	U5-	U6+	U6-	U7+	U7-	U8+	U8-

注意：发送机型号为-T，接电压输入；接收机为电压输出。

3. 20 位接线端子（空闲）

五、售后服务

电 话：027-87586606 87586609 87586676
传 真：027-87586679-801
地 址：武汉市东湖开发区关东园路 2-2 号光谷国际大厦 A 座 807 室
<http://www.whtfgd.com>